



<p><b>BN ESSENTIAL Metered</b> Messung pro Phase Eingang 32A/400V   23kW Ausgang 24xC13 0° Kaltgerätedose 6x C19 90° Kaltgerätedose 6xLS C16A Leitungsschutzschalter aufgeteilt auf drei Phasen, jede Phase aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS Zuleitung 3.0m   4mm² mit CEE 32A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor Im Betrieb tauschbarer Controller Integrierter Webserver mit Webinterface 2x 1Gb/s Ethernetanschluss 1x USB-A Anschluss 2x Schnittstelle für Sensoren 2.0" TFT Farbdisplay inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo Verpackt im Karton</p>	<p><b>BN ESSENTIAL Metered</b> Metering per Phase Input 32A/400V   23kW Output 24xC13 0° IEC Socket 6xC19 90° IEC Socket 6xMiniature Circuit Breaker C16A split into three phases, each phase split into two blocks, each block fused with a MCB Supply cable 3.0m   4mm² with CEE 32A plug, red Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor Hot-swappable controller Integrated web server with web interface 2x 1Gb/s Ethernet connection 1x USB-A port 2x Interface for sensors 2.0" TFT color display incl. mounting brackets with BACHMANN logo Packed in carton</p>
--	--

Verpackt / Material		Gewicht / Weight	2 kg	Stückzahl / Surface	
Bezeichnung / Title					
BN ESSENTIAL Metered					
Zusatz Nr. / Draw No.					
Art Nr.		BMO024228		Stärke / Size	B 20
Format / Draw Size		A1		Blatt / Sheet	1
<p><b>BACHMANN</b></p> <p>Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der BACHMANN Group. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of BACHMANN Group.</p>					