BN3000 Gen2 RCM
Messung pro Phase
Differenzstrommessung je Phase, Typ B
Eingang: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A blau
Ausgang
16x C13 Kaltgerätedosen,
4x C19 Kaltgerätedosen,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Halterwinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton
Länge 1119 mm

BN3000 Gen2 RCM
Measurement per phase
Residual Current Monitoring per phase, Typ B
Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A blue
Output:
16x C13 IEC Socket,
4x C19 IEC Socket,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box
Length 1119 mm

				Werkstoff / Material:		Gewicht / Weight: N/A	Oberfläche / Surface:
						Benennung / Title: BN3000 Gen2	
				Datum	Name		
				gezeichnet / drawn: 21.Dec.24	GK		
				geprüft / checked:			
				freigegeben / released:			
				Ersatz für / Draw.-No:			
Index	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name	Art.-Nr.: BM0015588		Maßstab / Scale: 1 : 2	Format / Draw.-Size: A2 Blatt / Sheet: 1

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Inhalts verletzen, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterhinterlegung vorbehalten.
All rights reserved. Unauthorized reproduction and distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent, utility model or design.